

## Premium SR-2833-Z4

### Produkt - Einleitung

---

Hochwertige Funkfernbedienung zur Einstellung der Helligkeit von einfarbiger LED Technik.

Diese Steuerung arbeitet per Funk und ermöglicht eine Systemeinteilung in bis zu 4 Zonen (in Verbindung mit entsprechend vielen Controllern) welche dann einzeln angesteuert werden können. Ebenso können 2 verschiedene Lichtszenen abgespeichert werden.

Helligkeit intuitiv per Tastendruck wählbar  
0,1% bis 100% dimmbar  
4 Zonen einzeln ansteuerbar (Mit mehreren Controllern)  
Freifeld-Reichweite ca. 30m  
Wifi-Steuerung mit Ihrem Smartphone oder Tablet kombinierbar  
Funkverbindung zum Perfect Funk Controller  
Maße : 86x86x41mm  
Schutzklasse: IP20, nur für Innenbereich geeignet  
Gehäuse: Kunststoff  
Funkfrequenz: 434MHz oder 868MHz  
Memoryfunktion

### Artikel NR

---

PRE-SR-2833-Z4



# Premium SR-2833-Z4



## Technische Daten

---

Output RF signal  
Operation Frequency 868/915/434MHz  
Power Supply 3V(1xCR2025 battery)  
Operating temperature 0-40°C  
Relative humidity 8% to 80%  
Dimensions 150x38.6x12mm

- Control 4 zones of receivers separately
- Single color controller
- Compatible with all universal series RF receivers
- 1 receiver can be paired by max 8 different remote controls.
- Waterproof grade: IP20

## Kompatible Empfänger

---

Art.-Nr.	Eingangsspannung	Maximale Belastung 4-Kanalbetrieb	Leistung	Ausgangstyp	Maße (L x B x H)mm
SR-1009FA	12Vdc - 36Vdc	4x 5A	240-720W		46*178*18
SR-1009SAC-HP	100-240VAC	100-240VAC	1X400W	Konstantspannung	45*45

